

ISD-keten foutberichten voor gemeenten

De onderstaande Fo01 foutberichten kunnen per versie 2.1 van de ISD-keten door gemeenten worden ontvangen en verzonden als antwoord op een verzonden of ontvangen bericht.

Foutberichten vanuit de gemeente			
Verzender	Foutbeschrijving	Code	Mogelijke oplossing
Gemeente	Berichtbody is niet conform schema in sectormodel	StUF055	Bericht voldoet niet aan XSD

Foutberichten naar de gemeente			
Verzender	Foutbeschrijving	Code	Mogelijke oplossing
IB	Berichtbody is niet conform schema in sectormodel	StUF055	Bericht voldoet niet aan XSD
IB	Organisatie is niet geautoriseerd	IB002	De verzenden organisatie is niet geautoriseerd om gebruik te maken van het GGK. Neem contact op met de servicedesk.
IB	Bericht is te groot	IB007	Het ontvangen bericht overschrijdt de maximaal toegestane bestandsgrootte van 25mb. Verdeel de payload over meerdere berichten.
IB	Opgegeven (cross)referentienummer is geen geldig UUID	IB009	Omschrijving: Het door u opgegeven (cross)referentienummer is geen geldig UUID. Het element (cross)referentienummer dient gevuld te worden met een UUID versie 4. Zie https://www.ietf.org/rfc/rfc4122.txt voor meer informatie omtrent het genereren van een geldig UUID versie 4.
IB	Geen geldige CPA bekend voor combinatie organisatie en berichttype	IB101	De CPA is niet geldig. Neem contact op met de servicedesk.
IB	Geen routing bekend voor combinatie organisatie en berichttype	IB102	De routing ontvangende organisatie en berichttype is niet bekend bij het GGK, controleer deze combinatie.
IB	Aangeboden berichttype tijdelijk geblokkeerd	IB103	Deze foutmelding treedt op bij een tijdelijke 'freeze' bijvoorbeeld tijdens de invoering van een nieuwe release. U kunt op de website van het Inlichtingenbureau lezen hoe lang deze 'freeze' duurt. De berichten dient u opnieuw te verzenden na afloop van de 'freeze'.
IB	Ontvangende organisatie onbekend	IB210	De ontvangende organisatie is niet bekend bij het GGK, controleer de organisatie aanduiding.
IB	Zendende organisatie onbekend	IB213	De verzendende organisatie is niet bekend bij het GGK, controleer de organisatie aanduiding.
IB	Combinatie berichtcode en functie is niet toegestaan	IB240	Controleer of de juiste berichtcode is opgenomen in de envelop

IB	Combinatie functie en organisatie is niet toegestaan	IB234	De verzenden organisatie is niet geautoriseerd voor het versturen van dit bericht. Controleer de instellingen in het GGK portaal.
IB	Ontvangen StUF versie wijkt af van geconfigureerde versie	IB798	De gebruikte StUF versie komt niet overeen met de geconfigureerde versie. Controleer de routeringsinstellingen in het GGK portaal.
RINIS	Asynchrone algemeen fout	RIN001	De StUF-berichtenvelop voldoet niet aan de XSD
VECOZO	Indienende partij beschikt niet over de juiste rol om voor dit berichttype berichten te ontvangen.	BRS02	De gebruiker van de indienende partij moet een geldige rol hebben. Impliciet geldt dat als de rol aanwezig is bij de gebruiker, de instantie van de gebruiker ook een geldige Wmo/ Jeugdwet (afhankelijk van berichttype) grondslag bezit.
VECOZO	Indiener beschikt niet over een toestemmingsverklaring van de afzender om voor dit berichttype berichten in te dienen.	BRS03	Indien de afzender en indiener in het bericht niet gelijk zijn, wordt gecontroleerd of de afzender een toestemmingsverklaring heeft uitgegeven aan de indiener om namens haar een Wmo/ jeugdwet bericht in te dienen.
VECOZO	Geadresseerde partij is niet aangesloten bij VECOZO of AGB is incorrect	BRS04	De geadresseerde moet een contract hebben met VECOZO en aangesloten zijn en de AGB moet correct zijn.
VECOZO	Geadresseerde partij beschikt niet over de juiste rol om voor dit berichttype berichten te ontvangen.	BRS05	Bij een geadresseerde wordt niet op rol gecontroleerd, de gebruiker is namelijk onbekend. Daarom wordt bij geadresseerde op grondslag gecontroleerd. Afhankelijk van het berichttype dient men een geldige grondslag te hebben voor Wmo en/ of Jeugdwet.
VECOZO	Geadresseerde partij beschikt niet over een toestemmingsverklaring om voor dit berichttype berichten te ontvangen	BRS06	Er wordt gecontroleerd of de geadresseerde een toestemmingsverklaring heeft uitgegeven aan een andere partij om namens haar een Wmo/ jeugdwet bericht te ontvangen
VECOZO	Bericht voldoet niet aan specificatie (bericht niet conform XSD)	CC02	Bericht voldoet niet aan XSD (de opbouw en structuur) zoals deze is vastgesteld door Zorginstituut Nederland / iStandaarden.
VECOZO	Bestand is te groot	CC03	De maximum grootte van het aangeleverd bestand mag niet groter zijn dan 25 MB
VECOZO	Referentienummer voldoet niet aan het juiste formaat	CC04	Het referentienummer en/of crossReferentienummer moeten zijn gevuld en voldoen aan de standaard UUID (Universally Unique Identifier) v4 controle. In de header moet het referentienummer zijn gevuld. Bij retourberichten wordt de controle ook uitgevoerd op het crossReferentienummer (bij VECOZO heet dit Conversatie ID). Bij heenberichten wordt deze controle niet uitgevoerd omdat het crossRefnummer daarbij gelijk moet zijn aan het referentienummer. Het formaat van de UUID's is [0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-4[0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}, dus bijvoorbeeld 0e09a81f-64a0-4793-b946-d6538fb3f37e.
VECOZO	Applicatie gegevens moeten gevuld zijn	CC06	Applicatie, ApplicatieVersie en ApplicatieSubversie in de berichtenvelop moeten gevuld zijn
VECOZO	UUID is niet uniek	CC08	Het gebruikte UUID (Referentienummer) is niet uniek binnen de informatiestroom van de afzender.

VECOZO	Retourbericht declaratie mag maar 1 keer per heenbericht worden aangeboden	CC11	Er is al een retourbericht ontvangen voor de betreffende declaratie en deze is bezorgd bij de zorgaanbieder.
--------	--	------	--

NOG CHECK BIJ VECOZO OP:

- CC05 Referentienummer en ConversatielD moeten gelijk zijn (bij heenberichten). Deze staat wel bij VECOZO op de lijst.
- Referentienummer uniciteit: is dit binnen informatiestroom afzender (zo staat het op vecozo.nl) of over alle berichten heen?

NOG CHECK BIJ IB OP:

IB	Bericht is te groot	IB007	server	NVT
	⇒ Staat niet op lijst IB			
IB	Combinatie zender en referentienummer niet uniek	IB216	client	Fo01
	⇒ Staat wel op lijst IB en niet in onze lijst. Is dit een vervanger van IB009 die niet op lijst IB staat?			

